

FICHE TECHNIQUE



Produit	Désignation	Référence produit	Référence Fiche
DOMOTAG	DETECTEUR	DO 4003	DO4003-090106

Fonctionnalités

- Détection de toute fumée dans la pièce et déclenchement local d'une alarme.
- Transmission par onde radio cryptée vers la centrale BOX qui déclenche sa sirène dans votre maison et vous informe par l'envoi de SMS.
- Pour une protection de base :
 - => placez un détecteur à chaque étage de la maison, à proximité des zones de couchage
 - => placez un détecteur dans chaque chambre à coucher occupée par un fumeur.
- Emplacements contre-indiqués pour l'installation du détecteur:
 - => dans un local avec risque de condensation (salle de bain, buanderies)
 - => dans un local où la température peut varier en dehors de l'intervalle [0°C, 50°C]
 - => dans un endroit trop poussiéreux
 - => lieux où des fumées peuvent se dégager (cuisine ou garage peu ventilé).

Spécifications techniques

- Détecteur photo électronique communicant en 433,92MHz avec antenne intégrée.
- Alarme sonore intégrée 85dB.
- Contrôle fonctionnel par émission d'un avertisseur lumineux rouge une fois par minute.
- Bouton autotest situé sur le capot.
- Boîtier ABS blanc.
- Dimensions: Diamètre 120mm x h 54 mm. Masse: 200g.
- Alimentation par pile 9V de type ALCALINE fournie.
- Ne jamais utiliser de pile rechargeable.
- Avertisseur de fumées certifié NF EN14604.
- Fonctionnement 24h/24 (4 ans de fonctionnement en conditions nominales d'utilisation).
- Durée de vie du produit 10ans.

Conditionnement

- Carton individuel neutre
- Etiquette code barre EAN 13